



## Product Details

Antal i et karton 12

## Generel information

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer               | 137168                                  |
| EAN                         | 8711500999641                           |
| Producentkode               | 91164000                                |
| Mærke                       | Philips                                 |
| Producent navn              | HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz |
| Energiklasse                | A                                       |
| Budgetlights all-in garanti | 1 år                                    |

## Teknisk information

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Teknologi                    | Tilbehør                          |
| Watt                         | 0W                                |
| Ballast                      | Elektronisk (HF) uden starter     |
| Ballast til pære type        | TL-D                              |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 0                                 |
| Max Wattforbrug              | 36                                |
| Egnet til lampetype          | TL-D                              |
| Dæmpbare                     | Nej, ikke dæmpbar                 |
| Armatur Tilslutning          | Wago 251                          |
| Antal lys                    | 1                                 |
| Produkttype                  | Tilbehør - Ballast til lysstofrør |

## Lyskilde information

---

|               |              |
|---------------|--------------|
| EOC8          | 91164000     |
| Product Serie | HF-Performer |

## Sensor information

---

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|